

Programmier-Kurzanleitung Telefonschnittstelle TKI01

Funktionsbeschreibung	Ausführen ⇒ Zifferntaste drücken	Ergebnis
Türruf von einer Aussensprechstelle	Telefonapparat läutet, abnehmen ⇒ Ziffer 7 drücken	Signalton Sprechverbindung hergestellt
Nachfolgende Funktionen sind nur aktiv	bei bestehender Verbindung zur Aussensprechstelle und mit Tonfrequenzwahl (DTMF, Transparentmode eingeschaltet)	
Türe öffnen	⇒ Ziffer 7 drücken	
Option Licht einschalten	⇒ Ziffer 8 drücken	
Option Ausgangskontakt schalten	⇒ Taste * 2x drücken	
Gespräch beenden	⇒ Ziffer 9 drücken	Sprechverbindung beendet Hörer auflegen
Aussensprechstelle ohne Türruf anwählen	Hörer abnehmen, interne Tf-Nr. TKI01 eingeben ⇒ Ziffer 1, 2 oder 3 drücken	Signalton, Verbindung hergestellt Sprechverbindung hergestellt

Interne Rufnummer in einen Speicherplatz 10 - 25 programmieren

Funktionsbeschreibung	Ausführen ⇒ Zifferntaste drücken	Ergebnis
Schnittstelle TKI01 anwählen	Hörer abnehmen, interne Tf-Nr. TKI01 eingeben	Signalton, Verbindung hergestellt
Programmiermodus aktivieren	⇒ Taste # drücken	
Gültiger Berechtigungscode eingeben	⇒ Code (werkseitig 0000)	Signalton
Befehl eingeben *	⇒ Ziffern 1 2 drücken	
Nummer des Speicherplatzes eingeben	⇒ xx (z.B. 10)	
Rufnummer (Zielnummer) eingeben	⇒ Tf-Nr. (z.B. 31)	
Eingabe bestätigen	⇒ Taste * drücken	Signalton
<i>Mit Eingabe ab * weiterfahren oder Programmiermodus verlassen</i>	⇒ Taste # drücken	Verbindung getrennt, auflegen

Sonneriedrucker einem Speicherplatz zuordnen

Funktionsbeschreibung	Ausführen ⇒ Zifferntaste drücken	Ergebnis
Schnittstelle TKI01 anwählen	Hörer abnehmen, interne Tf-Nr. TKI01 eingeben	Signalton, Verbindung hergestellt
Programmiermodus aktivieren	⇒ Taste # drücken	
Gültiger Berechtigungscode eingeben	⇒ Code (werkseitig 0000)	Signalton
Befehl eingeben *	⇒ Ziffern 1 4 drücken	
Nummer des Speicherplatzes eingeben	⇒ xx (z.B. 10)	
Eingabe bestätigen	⇒ Taste * drücken	Sprechverbindung hergestellt
Gewünschter Sonneriedrucker betätigen	⇒ Läuten	Signalton
<i>Mit Eingabe ab * weiterfahren oder Programmiermodus verlassen</i>	⇒ Taste # drücken	Verbindung getrennt, auflegen

Resultat obiger Programmierungen

Betätigen des Sonneriedrückers

Telefonapparat Nr. 31 läutet

EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity

Hersteller: TCS-TürControlSysteme AG
 Anschrift: Geschwister-Scholl-Str.7
 39307 Genthin
 Germany
 Produktbezeichnung: TCS:BUS Interface für TK-Anlagen
 Telecommunication interface
 TKI01-SG, TKID5-SG, TKI:home

TCS
 TürControlSysteme AG

Geschwister-Scholl-Str. 7
 D-39307 Genthin
 Postfach 12 51
 D-39302 Genthin
 Tel . 0 39 33 / 87 99 – 10
 Fax. 0 39 33 / 87 99 – 11
 info@tcs-germany.de
 www.tcs-germany.de

Die bezeichneten Produkte stimmen mit den Vorschriften folgender europäischer Richtlinien überein:
The indicated products are in correspondence with the following regulations of European Council:

Nummer/Kurztitel Eingehaltene Vorschriften

89/336/EWG EMV Richtlinie EMC-Directive	EN 61000-6-3:2007	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Teil 6-3: Fachgrundnorm Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe <i>Applies to interfering emissions</i>
	EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003	Einrichtungen der Informationstechnik Störfestigkeitseigenschaften – Grenzwerte und Prüfverfahren <i>Immunity characteristics</i>
2006/95/EG Niederspannungs- Richtlinie Low Power Directive	EN 60950-1:2006	Einrichtungen der Informationstechnik - Sicherheit – Teil 1: Allgemeine Anforderungen <i>Safety of information technology equipment</i>

Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktinformationen sind zu beachten.
This declaration certifies the compliance with the indicated regulations, it doesent guarantee attributes. Pay attantion to the security advices of the relevant product information

TCS TürControlSysteme AG

Vorstand
 Dipl.-Ing. (FH) Otto Duffner
 (Vorsitzender)
 Gerd Zeuner

Aufsichtsrat
 Dipl.El.Ing.HTL Edwin Stocker
 (Vorsitzender)

Sitz der Gesellschaft
 Genthin

HRB 3909 AG Stendal

Bankverbindung
 Sparkasse Jerichower Land
 BLZ 810 540 00
 Konto-Nr.: 711 000 689

Commerzbank Brandenburg
 BLZ 160 400 00
 Konto-Nr.: 259 049 500


Aussteller:
 Issuer:

TCS Qualitätssicherung
 TCS quality assurance



Ort, Datum
 Place, Date

Genthin, d. 22.08.2008


 André Behrens
 TürControlSysteme AG
 Geschwister-Scholl-Str. 7
 39307 Genthin